



# Klawiatura systemowa

DCZ


PRO SERIES



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• klawiatura systemowa - jedna do kamer IP i programu NMS

## WYMIARY



KLAWIATURA UNIWERSALNA PRZEZNACZONA DO STEROWANIA APLIKACJAMI Z POZIOMU KOMPUTERA PC

Klawiatura USB stworzona do sterowania aplikacjami CCTV, z dżojstikiem i pokrętlełm jog shuttle

Dostępność funkcji zależna od sterowanej aplikacji

Funkcje personalizowane

Dostarczone w zestawie przycięte fabrycznie arkusze użytkownik może z łatwością personalizować i drukować

Klawiatura może być odwracana w celu ułatwienia wygodnego korzystania ze

wszystkich funkcji użytkownikom zarówno prawo, jak i leworęcznych

HID Game Controller emulation może być stosowany z najważniejszymi systemami

VMS (Novus Management System (NMS), Avigilon Control Center, Ganz-VsoliP, Exacq Vision, Milestone XProtect®, Genetec Omnicast 4.2, Mirasys-DVMS, Seetec ProBox, Sony-Real Shot Manager, Luxriot DVR)\*

\*W zależności od używanego systemu VMS, ilość dostępnych funkcji może być ograniczona.

### Obsługa urządzeń

Protokoły do sterowania kamerami	IP
Porty zewnętrzne	1 x USB

### Sterowanie

Dżojstik	3-osiowy, samopowracający
Przyciski	32, wielofunkcyjne

### Parametry instalacyjne

Temperatura pracy	0°C – 55°C
Wymiary (mm)	425 (szer.) x 175 (wys.) x 270 (gł.)
Masa	1,9 kg

Do obsługi programu NMS wykorzystywane są 32 przyciski.

